

## Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 4 видеовхода, 4 аудиовхода
- AHD-H 1080N(960x1080)/AHD-M 720P/960H @ 100к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud



### Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>AHDR-2004N</b>
<b>Количество видеовходов</b>	4
<b>Количество аудиовходов/выходов</b>	4/1 RCA
<b>Операционная система</b>	Embedded Linux
<b>Формат сжатия</b>	H.264
<b>Режим работы</b>	DVR/HVR/NVR
<b>Скорость записи</b>	AHD-H 1080N(960x1080) / AHD-M 720P(1280x720)/960H(960x576)@ 100 к/с
<b>Скорость воспроизведения</b>	AHD-H 1080N/AHD-M 720P @ 25 к/с /960H(960x576)@ 100 к/с
<b>Видеовыходы</b>	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
<b>Пентаплекс</b>	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
<b>USB 2.0</b>	2
<b>PTZ управление</b>	RS-485
<b>Аналоговый режим* (DVR) AHD + 960H</b>	2 камеры AHD-M(AHD-H 1080N) + 2 камеры 960H / 4 камеры AHD-M(AHD-H 1080N) / 4 камеры 960H
<b>Гибридный режим работы (HVR)</b>	2 камеры 720P(AHD-M) (50 к/с) + 2 IP-камеры 720P (50 к/с)
<b>Сетевой режим (NVR)</b>	8*1080P (200 к/с)
<b>Запись</b>	Постоянная / По тревоге / Принудительная/ По движению
<b>Поиск</b>	По времени/По тревоге/По движению
<b>Двухсторонняя аудиосвязь</b>	Есть

<b>Детектор движения</b>	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
<b>Сеть</b>	RJ-45 (10M/100M)
<b>Тревожные входы/выходы</b>	Нет
<b>ПО CMS</b>	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
<b>WEB интерфейс</b>	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
<b>Передача видео по RTSP</b>	Да
<b>Мобильный мониторинг</b>	iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android
<b>Облачная технология iCloud(P2P)</b>	www.xmeye.net, www.dvrcenter.net
<b>Архивация</b>	USB/WEB/CMS
<b>Количество жестких дисков</b>	1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит)
<b>Управление</b>	Мышь USB, по сети
<b>Поддержка 3G модема/ Wi-Fi</b>	Нет / Нет
<b>Уведомления по e-mail</b>	Есть
<b>Питание</b>	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
<b>Размер/Масса</b>	235x200x45mm/662 гр.

**\*Примечание: из-за специфики оцифровки аналогового сигнала, возможно подключение аналоговых камер разных стандартов - АHD и 960Н - только парами.**